

## دليل استخدام أهم خصائص هاتف ويندو DM-985 من برافا خاص بمستخدمي الهاتف في سوق اليمن

ملاحظة: هذا الدليل المختصر تم إعداده لتلبية الاستفسارات الشائعة لمستخدمي هاتف الويندو من برافا في الجمهورية اليمنية


- 1..... نسخ الأسماء من الشريحة إلى الجهاز والعكس
- 1..... كيفية إضافة أسم جديد أو رقم جديد في الهاتف وكيف يمكن إضافة رقم لأسم موجود مسبقاً
- 1..... عمل نسخة احتياطية و استعادتها
- 2..... كيفية ضبط نغمة رنين ونغمة خاصة للرسائل
- 2..... GPS ضبط إعدادات الـ
- 3..... نسخ الملفات من الذاكرة الداخلية إلى الذاكرة الخارجية (استخدام متصفح الملفات)
- 3..... لتغيير مظهر الجهاز & العناصر الموجودة في واجهة الجهاز
- 3..... تسجيل المكالمات
- 3..... كيفية إزالة بعض البرامج
- 4..... الإرسال عن طريق البلوتوث : (استخدام البلوتوث)
- 4..... الجدار الناري
- 5..... إعدادات الويب ( الإنترنت )
- 6..... الاساسية للهاتف فرمته الجهاز + تحميل البرنامج
- 6..... MMS إعدادات الـ
- 6..... البرامج الشائعه

## نسخ الأسماء من الشريحة إلى الجهاز والعكس .

انقر على ابدأ < أدوات < Contact Manager < انتظر قليلا سوف يتم قراءة الأسماء الموجودة في الجهاز و الشريحتين < في الناحية اليمنى من اسفل الجهاز انقر على قائمة ثم أختَر SIM < من قائمة يتم اختيار تحديد الكل أو يمكنك وضع العلامة ( √ )  
على الأسماء المراد نسخها إلى الهاتف < من قائمة يتم اختيار نسخ إلى الهاتف < خروج .  
في حالة النسخ من الهاتف إلى الشرائح :  
من قائمة أختَر الهاتف < من قائمة يتم اختيار تحديد الكل أو يمكنك وضع العلامة ( √ ) على الأسماء المراد نسخها إلى الشرائح < من قائمة يتم اختيار نسخ إلى SIM أو UIM < خروج .  
يمكنك مشاهدة هذا الشرح فيديو على الرابط التالي:

<http://www.youtube.com/watch?v=jPhIMZwi3a0>

## كيفية إضافة أسم جديد أو رقم جديد في الهاتف وكيف يمكن إضافة رقم لأسم موجود مسبقاً .

انقر على ابدأ < جهات الاتصال < من أسفل الشاشة قم بلنقر على جديد  ومن ثم يتم تحديد المكان الذي سوف يتم حفظ الرقم فيه إما في جهات الاتصال Outlook ( داخل الهاتف ) أو في شريحة يمن موبايل UIM أو في شريحة الـ GSM بعد تحديد المكان المراد حفظ الاسم فيه إذا كان في الهاتف سوف تظهر واجهة يوجد بها مربعين الأول لإضافة صورة والآخر بجانبه والمكتوب عليه إضافة اسم إضافة شركة يتم النقر عليه ويتم كتابة الاسم ثم OK وبعد ذلك سوف تعود إلى الواجهة السابقة يتم النقر على إضافة رقم الجوال بعد ذلك النقر على تم ، إضافة رقم جديد لأسم موجود يوجد طريقتين :  
-في حالة ما إذا كان الرقم جديد ابدأ < جهات الاتصال < النقر على الاسم المراد إضافة رقم جديد له من الواجهة التالية يتم النقر على إضافة المزيد من الأرقام < يتم إضافة رقم أو عدة أرقام ( هاتف عمل – هاتف منزل ... الخ ) .  
-أما إذا كان الرقم موجود في الهاتف يتم النقر عليه ( من المكالمات الواردة أو المكالمات التي لم يرد عليها ) يتم النقر على أيقونة الحفظ ويتم اختيار الاسم المراد حفظه فيه ويتم تغيير نوع الرقم من الواجهة التالية لكي لا يتم حذف الرقم السابق ثم النقر على حفظ .  
يمكنك مشاهدة هذا الشرح فيديو على الرابط التالي

<http://www.youtube.com/watch?v=xEZJOOGgEMg>

## عمل نسخة احتياطية و استعادتها

عمل النسخة الاحتياطية :

انقر على ابدأ < أدوات < نسخ احتياطي للأسماء والرسائل < يتم وضع علامة على التطبيقات المراد نسخها ( من الأفضل أن تكون جميعها ) < بعد ذلك انقر على Next < يتم تسمية النسخة وذلك عن طريق النقر على المستطيل الموجود أعلى الواجهة و يفضل ترك التسمية الموجودة وذلك لأن النسخة ستحفظ بتاريخ اليوم الذي قمت بعمل النسخة الاحتياطية وبعد ذلك يتم اختيار المكان الذي سيتم حفظ النسخة فيه وليكن في الذاكرة الخارجية ( Storage Card ) < Next < وسيتم بعد ذلك عملية النسخ < عند الانتهاء يتم النقر على Exit .  
كيفية استعادة النسخة الاحتياطية :

انقر على ابدأ < أدوات < نسخ احتياطي للأسماء والرسائل < من Action يتم اختيار الـ Restore من Browse يتم اختيار النسخة التي قمت عملها سابقاً <

يمكنك مشاهدة هذا الشرح فيديو على الرابط التالي

[http://www.youtube.com/watch?v=Tv5DWt\\_UHY4](http://www.youtube.com/watch?v=Tv5DWt_UHY4)

## كيفية ضبط نغمة رنين ونغمة خاصة للرسائل

انقر على ابدأ < Settings < شخصي < إعدادات الهاتف < انقر على CDMA أو GSM < تغيير الإعدادات < اختر نوع الرنين و النغمة المراد ضبطها < OK .  
 لضبط نغمة رنين موجودة لديك في الذاكرة الخارجية يتم الضغط على النغمة مطولاً حتى تظهر قائمة والاختيار منها ضبط كنغمة رنين ستظهر رسالة أنه قد تم نسخ النغمة وضبطها كنغمة رنين انقر على الرسالة لتختفي .  
 لضبط نغمة للرسائل يتم نقل النغمة المراد ضبطها إلى ذاكرة الهاتف داخل مجلد My Documents وبعد ذلك يتم الدخول إلى Settings < الأصوات والتنبيهات < من التبويب الأعلى يتم اختيار الإعلام < ومن ثم يتم اختيار الحدث وليكن رسالة نصية جديدة وبعد ذلك يتم التأشير على تشغيل الصوت ويتم اختيار النغمة التي تم وضعها في My Documents وبعد ذلك يتم النقر على OK .  
 يمكنك مشاهدة هذا الشرح فيديو على الرابط التالي

<http://www.youtube.com/watch?v=rLgbzvH82tY>

## ضبط إعدادات الـ GPS :

لتشغيل الـ GPS لابد من دعم الإنترنت في إحدى الشرائح أو يكون عن طريق الشبكة اللاسلكية WireLess .  
 انقر على ابدأ < Settings < النظام < إعدادات الـ GPS < اتصال بيانات GPS One يوجد خيارين الخيار الاول أطلق المودم ويستخدم في حالة ارتباط الهاتف بجهاز كمبيوتر شرط ان تكون خدمة الانترنت مفعلة فية اما الخيار الثاني هو إطلاق التطبيق يعني من الهاتف نفسه  
 بعد ذلك قم بتحديد نوع الـ GPS يتم اختيار مدعم من MS < تطبيق < Ok ، يتم الرجوع إلى القائمة الرئيسية من مجلد إنترنت يتم النقر على خرائط جوجل أنتظر حتى يتم تحميل الخرائط من الموقع .  
 يمكنك مشاهدة هذا الشرح فيديو على الرابط التالي

<http://www.youtube.com/watch?v=sbN9YoLSs34>

## نسخ الملفات من الذاكرة الداخلية إلى الذاكرة الخارجية (استخدام متصفح الملفات)

أولاً : قم بإضافة مجلد جديد في الذاكرة الخارجية وليكن باسم الملفات الواردة :  
 انقر على ابدأ < متصفح الملفات < من أعلى يسار الشاشة انقر على السهم واختر My Device من القائمة المنسدلة < من قائمة قم باختيار مجلد جديد وقم بتسميته باسم (مجلد الصور) ، بعد ذلك قم بالنقر على مجلد الصور نقرا مطولاً حتى تظهر قائمة اختر منها نسخ أو قص بعد ذلك اذهب الى أعلى يسار الشاشة قم باختيار Storage Card < انقر على ايقونة القائمة > اختر تحرير > لصق .

يمكنك مشاهدة هذا الشرح فيديو على الرابط التالي

<http://www.youtube.com/watch?v=mWIMvB7EyLw>

## لتغيير مظهر الجهاز & العناصر الموجودة في واجهة الجهاز:

انقر على ابدأ < Settings < اليوم < من أعلى الشاشة قم باختيار التبويب المظهر وبعد ذلك قم بإختيار سمة للجهاز من القائمة المنسدلة بالإضافة إلى أنه يمكن اختيار صورة كخلفية للجهاز مع السمة المختارة وذلك بالتأشير على استخدام هذه الصورة كخلفية ومن استعراض يتم اختيار الصورة < OK .

أما بالنسبة لعناصر واجهة الجهاز من :

انقر على ابدأ < Settings < اليوم < من أعلى الشاشة قم باختيار التبويب عناصر ويتم اختيار العناصر المراد إضافتها على واجهة الهاتف وأيضاً يمكن تحديد المهلة التي ستظهر فيها هذه العناصر < OK

يمكنك مشاهدة هذا الشرح فيديو على الرابط التالي

<http://www.youtube.com/watch?v=ZM4rURFQleg>

## تسجيل المكالمات :

انقر على ابدأ < وسائط < تسجيل المكالمات < يتم النقر على المربع الصغير لحفظ المكالمات المسجلة في المكان المناسب < يوجد لديك أربع خيارات الأول **Ask to save Call** السؤال إذا أردت حفظ المكالمات بعد الانتهاء منها ، **Record Incoming Calls** تسجيل المكالمات الواردة ، **Record Outgoing Calls** تسجيل المكالمات الصادرة وهذه الخيارات هي الأهم < بعد ذلك يتم النقر على المستطيل **Enable Recording** لتفعيل التسجيل ، وإلغاء التسجيل النقر على **Disable Recording** إلغاء التسجيل .

يمكنك مشاهدة هذا الشرح فيديو على الرابط التالي

<http://www.youtube.com/watch?v=J0sbXbCvotc>

## كيفية إزالة بعض البرامج :

إزالة بعض البرامج :- انقر على ابدأ < Settings < النظام < إزالة البرامج < يتم النقر على البرنامج المراد إزالته < والنقر على إزالة ، أحياناً يُطلب منك إعادة تشغيل الجهاز .  
يمكنك مشاهدة هذا الشرح فيديو على الرابط التالي

<http://www.youtube.com/watch?v=y2lumMoTlrg>

## الإرسال عن طريق البلوتوث : (استخدام البلوتوث)

لإرسال ملف أو نغمة أو صورة عن طريق البلوتوث يتم بطريقتين

الطريقة الاولى -

انقر على ابدأ < Settings < بلوتوث < من أعلى الشاشة اختر التبويب الوضع < ضع إشارة على تشغيل البلوتوث ولجعل الجهاز مرني للأجهزة الأخرى ضع إشارة أيضاً ،  
الطريقة الثانية -

انقر على ابدأ < Settings < الاتصالات < مدير الاتصالات < قم بجعل البلوتوث في وضعية on وذلك بسحب المربع المقابل للبلوتوث الى الجهة اليمنى .

وبعد ذلك يتم النقر على الملف المراد إرساله عبر البلوتوث مطولاً حتى ظهور القائمة والنقر على إرسال الملف لاسلكياً .  
سوف يقوم الجهاز بالبحث عن الأجهزة الموجودة في المنطقة المجاورة وعند إيجاد الأجهزة انقر على ( أنقر للإرسال )  
الموجود مقابل أسم الجهاز وانتظر حتى انتهاء الإرسال ( تم ) .  
ملاحظة :-

أحياناً يتم الدخول إلى الإعدادات من قبل العميل ولا يتم استقبال الملفات الواردة لاسلكياً ولتعديل الخيار يتم الدخول على الآتي:  
انقر على أبدأ < Settings > الاتصالات < استقبال لاسلكي > وضع الإشارة على استقبال كل الملفات الواردة لاسلكياً .  
لمشاهدة الملفات التي تم استلامها من ابدأ > متصفح الملفات > في الجهة العليا من يسار الشاشة اختر My Device > اختر  
My Documents هنا تجد الملفات التي تم استلامها .

يمكنك مشاهدة هذا الشرح فيديو على الرابط التالي

<http://www.youtube.com/watch?v=-3VYe2yWRXU>

## الجدار الناري :

من خلال الجدار الناري يمكنك قبول أو رفض المكالمات والرسائل ووضعها في القائمة السوداء ويمكن الدخول إليها من :-

انقر على أبدأ < أدوات > الجدار الناري من الـ Mode يتم اختيار القائمة السوداء (Black list) من القائمة (Menu) يتم اختيار الـ  
Black list option < هناك واجهة أخرى يوجد بها مربعين الأول هو إيقاف الأرقام التي تبدأ بأحد الأرقام التالية  
(77;711;733;700) وهذا ما يدعى بالـ PATERN ، وبالنسبة للمربع الآخر وهو إضافة الأرقام ويسمى بالـ NUMBERS  
والذي يمكن من خلاله التالي كتابة الرقم المراد وضعه في القائمة السوداء والنقر على Add ليتم إضافته في المربع الكبير ويمكن  
اختياره من الـ From Contacts أي إضافته من جهات الاتصال ويمكن إضافة آخر رقم اتصل بك من (Add Last Caller) من  
وبعد ذلك عمل Save للعملية التي قمت بها < OK > ومن القائمة Menu يتم اختيار Save\_Minimize .

بالنسبة للرسائل :

انقر على أبدأ < أدوات > الجدار الناري < التأشير على Filter Enable SMS > من Menu يتم اختيار SMS Black List  
و من ثم يتم كتابة الرقم المراد وضعه في القائمة السوداء والنقر على Add ليتم إضافته في المربع الكبير ويمكن  
اختياره من الـ From Contacts أي إضافته من جهات الاتصال ويمكن إضافة آخر رقم اتصل بك من ( Add Last Caller )  
من وبعد ذلك عمل Save للعملية التي قمت بها < OK > ومن القائمة Menu يتم اختيار Save\_Minimize .

يمكنك مشاهدة هذا الشرح فيديو على الرابط التالي

<http://www.youtube.com/watch?v=Fg6QB5ki9Uc>

## إعدادات الويب ( الإنترنت ) .

يوجد طريقتين للاتصال بالإنترنت اما عن طريق الا الشبكة اللا سلكية (Wireless) او عن طريق شرائح الاتصال  
الطريق الاولى : الاتصال عن طريق الشبكة اللا سلكية (Wireless):  
انقر على ابدأ < Settings > الاتصالات < مدير الاتصالات > الضغط مع السحب على المربع الموجود أمام الـ Wi-Fi حتى  
يصبح On وسوف يقوم بالبحث عن الشبكات الموجودة في المنطقة وقد تكون مقفلة بكلمة مرور يتم كتابة كلمة المرور  
وبعد ذلك ممكن تصفح الإنترنت  
يمكنك مشاهدة هذا الشرح فيديو على الرابط التالي

<http://www.youtube.com/watch?v=Bpvc4ZzUFPg>

**الطريقة الثانية :** الاتصال عن طريق شرايح الاتصال :

بالنسبة للاتصال بالإنترنت عن طريق إحدى الشريحتين انقر على ابدأ <Settings< الاتصالات < C/G Net priority < Settings < يوجد خيار وهو أثناء دخول الإنترنت يمكن عن طريق شريحة الـ CDMA و عن طريق الـ GSM < تطبيق < Ok < ومن ثم الدخول على الاتصالات الموجودة في نفس الواجهة والنقر على إدارة الاتصالات الموجودة إذا كان الاتصال عن طريق الـ CDMA اختر YCDMA إذا كان الاتصال عن طريق الـ GSM اختر Saba phone GPRS < Ok .

يمكنك مشاهدة هذا الشرح فيديو على الرابط التالي

<http://www.youtube.com/watch?v=2x-o0ayxdLY>

## عمل تهيئة (فورمات) لهاتفك الويندو + تحميل البرامج الاساسية للهاتف

قبل عمل فورمات للهاتف يتم عمل نسخة احتياطية للأسماء والرسائل .

يتم فرمته الهاتف باستخدام طريقتين :

الطريقة الاولى -

بعد إطفاء الجهاز يتم الضغط على 3 أزرار لكي تتم عملية الفورمات وهي : زري الصوت الموجودين في جانب الهاتف + زر إيقاف التشغيل يتمن الضغط على ثلاثتهم حتى يشتغل الجهاز .

الطريقة الثاني -

انقر على ابدأ < اختر اعدادات settings < النظام > مسح اساسي .

ستظهر قائمة تحتوي على خانتين الخانة الاولى نقوم بادخال الرقم 1234 والخانة الثانية نقوم بالنقر على الزر مسح بعد سيقوم الجهاز بعمل إعادة تشغيل يتم الانتظار قليلا حتى ظهور شاشة الويندوز وتحتها كتابة حقوق الطبع ... ثم النقر على الشاشة ستظهر لك واجهة أخرى يوجد في وسطها علامة الـ + وهذه لتتم محاذاة الشاشة يتم النقر في وسط هذه العلامة ويتم تتبعها أينما ذهبت ثم ستظهر شاشة ضبط الوقت والتاريخ يتم النقر على Next ، بعد ذلك سيتم إعادة تشغيل الجهاز من تلقاء نفسه و بعد تشغيل الجهاز ستظهر واجهة الجهاز باللغة الإنجليزية ولتحميل اللغة العربية يتم إدخال الذاكرة الخارجية حيث و أن الـ Package سوف يكون موجود في الذاكرة ويتم تحميله بالخطوات التالية :

ابدأ < File Explorer < Storage Card < يتم تحميل الملف 1 الموجود في الذاكرة < بعد ذلك يتم تحميل الملف Brava عند تحميله ستظهر له واجهة أخرى يتم الضغط على الأيقونة Customize وبعد ذلك في الواجهة التالية يتم التأكد أن الاختيارات موجودة عليها الإشارة التالية ( √ ) بعد ذلك يتم النقر على Ok سوف يبدأ التحميل من 1% إلى 100 % حتى ينتهي سوف تظهر لك رسالة تطلب من إعادة التشغيل انقر على الخيار Yes .

في حالة عودة الجهاز إلى اللغة الإنجليزية كيفية إعادته إلى اللغة العربية .

لإرجاع اللغة العربية أتبع الخطوات التالية : انقر على ابدأ < Settings < النظام < In 4 mobility fee jibi < إزالة علامة √ من أمام Disable Arabic Windows Mobile + Disable Arabic Interface وبعد ذلك يتم إعادة تشغيل الجهاز .

يمكنك مشاهدة هذا الشرح فيديو على الرابط التالي

<http://www.youtube.com/watch?v=qvCXaDMmHtY>

## إعدادات الـ MMS .

إذا كان من GSM (Sabafon) يتم إرسال رسالة إلى 333 بالمحتوى التالي : SETMMS ، وإذا كان GSM (MTN) يتم إرسال رسالة فارغة إلى 9008 ومن ثم إرسال رسالة أخرى إلى 9009 بالمحتوى التالي : GOMMS BRAVA DM-985 ، بالنسبة لإعدادات الـ MMS في شريحة يمن موبايل يتم تشغيل الإنترنت ويتم إرسال الرسائل مباشرة .  
يمكنك مشاهدة هذا الشرح فيديو على الرابط التالي

[http://www.youtube.com/watch?v=um64UVex8\\_s](http://www.youtube.com/watch?v=um64UVex8_s)

## البرامج الشائعة

هناك برامج مفضله تم شرحها في هذا الدليل وإذا لم تكن متوفره في هاتفك يمكنك تنزيلها من الانترنت

- 1-الجدار الناري application name
- 2-النسخ الاحتياطي application name
- 3-يوتيوب application name
- 4-تسجيل المكالمات application name

من البرامج المفضله للجدار الناري برنامج Call Firwall ver 1.4 وهو الذي نستخدمه اذا لم يكن موجود في هاتفك يمكنك تحميله من الموقع [www.logic-unlimited.com](http://www.logic-unlimited.com)

برنامج النسخ الاحتياطي من البرامج المفضله وهو PIM backup and restore utility  
اذا لم يكن موجود في هاتفك يمكنك تنزيله من الانترنت . [/http://www.dotfred.net](http://www.dotfred.net)

اذا لم يكن برنامج اليوتيوب متوفر في هاتفك يمكنك تحميله من الموقع [www.youtube.com](http://www.youtube.com)